

Technische fiche

48 V verlichtingsrail

Opbouw montage




- Minimalistisch 48 V railsysteem
- Verborgen de led omvormer in het hoge profiel voor een moderne en stijlvolle uitstraling
- Ruime keuze aan accessoires
- Uitgerust met DALI stuurlijnen
- Afdekkap standaard meegeleverd
- Af te korten op de gewenste lengte
- Voorgeboorde gaten in de rails voor een snellere montage
- Pendelmontage mogelijk via accessoires
- Beschikbaar in zwart of wit



IP20

Verlichtingsrail:




Spanning	48 V DC
Max. stroom per geleider	16 A
Plaatsingswijze	Opbouw, plafond of wand
Materiaal behuizing	Aluminium / plastic

Artikelnummer	Kleur	Lengte
GGs-TR48-TRACKBL1	Zwart	1 m
GGs-TR48-TRACKBL2		2 m
GGs-TR48-TRACKBL3		3 m
GGs-TR48-TRACKWH1	Wit	1 m
GGs-TR48-TRACKWH2		2 m
GGs-TR48-TRACKWH3		3 m

Accessoires:

Voedingsconnector, positieve geleider links

97 x 16 x 16 mm (L x B x H)



GGs-TR48-ENDFEEDBL-L	Zwart
GGs-TR48-ENDFEEDWH-L	Wit

Voedingsconnector, positieve geleider rechts

97 x 16 x 16 mm (L x B x H)



GGs-TR48-ENDFEEDBL-R	Zwart
GGs-TR48-ENDFEEDWH-R	Wit

Eindkap

26.2 x 26.2 x 47.2 mm (L x B x H)



GGs-TR48-ENDCAPBL	Zwart
GGs-TR48-ENDCAPWH	Wit

Rail doorverbinding

144 x 16 x 17 mm (L x B x H)



GGs-TR48-COUPBL	Zwart
GGs-TR48-COUPWH	Wit

Hoekverbinding 90° elektrisch

114 x 114 x 16 mm (L x B x H)



GGs-TR48-CORNECOUPBL	Zwart
GGs-TR48-CORNECOUPWH	Wit

Flexibele verbinding elektrisch

229 x 17 x 16 mm (L x B x H)



GGs-TR48-EFLEXCOUPBL	Zwart
GGs-TR48-EFLEXCOUPWH	Wit

Hoekprofiel, mechanisch positieve geleider links (buitenzijde)

71 x 71 x 47 mm (L x B x H)



GGs-TR48-CORNERBL-L	Zwart
GGs-TR48-CORNERBL-R	Wit

L-profiel intern (overgang muur naar plafond)

84 x 26 x 84 mm (L x B x H)



GGs-TR48-CORNERBL-IN	Zwart
GGs-TR48-CORNERBL-OUT	Wit

Contact:

Mijnwerkerslaan 33 / 2
3550 Heusden – Zolder

office@gg-spot.be

Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen
Versie: 27/03/2025

www.gg-spot.be

P 1 / 2

Follow us on



[ggspotlightedlights](https://www.gg-spot.be)



Hoekprofiel, mechanisch positieve geleider
rechts (buitenzijde)
71 x 71 x 47 mm (L x B x H)

GGG-TR48-CORNERBL-R	Zwart
GGG-TR48-CORNERBL-R	Wit



Mechanische connector tussen 2 rails
100 x 13 x 2,5 mm (L x B x H)

GGG-TR48-MCONNECTOR | /



48V voor montage in de rail, max. 200 W
229 x 22 x 41 mm (L x B x H)

GGG-TR48-DRIVER200BL	Zwart
GGG-TR48-DRIVER200WH	Wit



48V voor montage in de rail, Casambi
naar DALI, max. 200 W
229 x 22 x 41 mm (L x B x H)

GGG-TR48-CASAM200BL	Zwart
GGG-TR48-CASAM200WH	Wit



Pendelset met 3 meter kabel
29 x 32,5 mm (L x H)

GGG-TR48-SUSPENS-B	Zwart
GGG-TR48-SUSPENS-W	Wit



Verstevigingsplaat, bij pendelmontage
tussen rails
120 x 27 (L x B)

GGG-TR48-SUSPCLAMP-B	Zwart
GGG-TR48-SUSPCLAMP-W	Wit



Afdekkap voor verlichtingsrail, 2 m
2000 mm (L)

GGG-TR48-COVERBL	Zwart
GGG-TR48-COVERWH	Wit

Opmerkingen:

- Dit product moet worden geplaatst door technisch geschoolde personen en volgens de regels van goed vakmanschap. Bij twijfel over de aansluiting, contacteer uw leverancier om defecten of ongevallen te voorkomen.
- Schakel de netspanning uit tijdens de installatie, montage en onderhoud van het toestel.
- Dit profiel is geen kant-en-klaar product maar moet nog zelf worden bewerkt en gemonteerd.
- De profielen enkel op/in een ondergrond monteren dat het gewicht van het profiel kan dragen.
- De rails moeten buiten bereik van directe aanraking van de stroomvoerende delen worden gemonteerd.
- Slechts één voedingspunt per opstelling is toegestaan.
- Draai de aardingsschroeven op elk accessoire steeds stevig aan zodat de continuïteit van de aarding verzekerd is.
- Gebruik één pendelset per 90 à 95 cm verlichtingsrail. Plaats eventueel de verstevigingsplaat tussen twee gekoppelde rails bij pendelmontage.
- Maak de zaagsnede steeds recht bij het inkorten van de rails.
- Sluit elk uiteinde steeds af met een eindkap.
- Dit product is enkel geschikt voor gebruik binnenshuis, het is dus niet watervast.
- Bewaar deze technische fiche voor latere raadpleging.